COMPANICS
Communication & Electronics LTD

כומפניקס תקשורת ואלקטרוניקה בע"מ
הבורסקאי 1 א.ת. סגולה, פ"ת | ספק מ. הביטחון: 83524121 | ח.פ: 512109968
sales@companics.co.il | www.companics.co.il | טל' / 03-9049004

מעביר שקע Aux 3.5mm לx2 תקע RCA

מק"ט: 12031

תיאור

כבל מתאם קצר (מעביר) משקע AUX סטריאו 3.5 מ"מ (נקבה) לשני תקעי RCA (זכר): כל אחד משני ערוצי הסטריאו של השקע עובר לתקע RCA אחד, וההארקה המשותפת למעטפת של שני התקעים. כבל כפול שחור באורך 0.1 מטר, שמתפצל לתקע RCA אדום ולתקע RCA לבן. ידיות פלסטיק, מגעים בגוון זהב.



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מעביר שקע Aux 3.5mm לx2 תקע RCA
סוג המוצר	כבל מתאם קצר (מעביר) – משקע 3.5 מ"מ סטריאו לשני תקעי RCA
צד א'	שקע 3.5 מ"מ (AUX) סטריאו – נקבה, ישר, על הכבל
צד ב'	2 תקעי RCA – זכר, ישרים
מגעים בשקע	3 מגעים: קצה, טבעת ושרוול (TRS) – סטריאו
חיווט	קצה וטבעת (שני ערוצי הסטריאו) – כל אחד לפין המרכזי של תקע RCA אחד; שרוול (הארקה) – למעטפת של שני התקעים
כבל	כבל כפול שחור – 2 גידים צמודים, 5.4×2.7 מ"מ, מתפצל לשני ענפים בצד תקעי ה-RCA
מוליכי הכבל (לפי שרטוט היצרן)	בכל גיד: מוליך של 10 חוטים בקוטר 0.12 מ"מ ועוד 16 חוטים בקוטר 0.12 מ"מ
אורך הכבל	0.1 מטר (10 ס"מ)
התקנה	על כבל (לא מותאם לפאנל/שאסי)
חומר הידיות	פלסטיק (PVC לפי שרטוט היצרן)
צבע וגימור (כפי שנראה במוצר)	ידית השקע שחורה; ידיות תקעי ה-RCA אדומה ולבנה; פינים ומעטפות בגוון זהב; כבל שחור
התאמה	השקע: לתקע 3.5 מ"מ סטריאו; תקעי ה-RCA: לשקעי RCA (נקבה)